


nuxreader 1



Características

- Salida RS232 y Wiegand
- Mayor distancia de lectura
- Para interior y exterior
- LED multicolor
- Zumbido señalizador

Dimensiones



Especificaciones Técnicas

Certificación	Marcado CE
Lector Tarjetas	RFID de lectura a 14~20 cm
Comunicación	Wiegand o RS232
Funcionamiento	Conectado directamente al PC o a un terminal INNUX
Dimensiones	8.6(L) x 13(A) x 2.5(E) cm
Alimentación	DC 12V 50~160mA
Temperatura	0° ~ 50° C
Humedad	0% ~ 90%


nuxreader 2



Características

- Salida Wiegand
- Perfil más estrecho
- Para interior y exterior
- LED multicolor
- Zumbido señalizador

Dimensiones



Especificaciones Técnicas

Certificación	Marcado CE
Lector Tarjetas	RFID de lectura a 8 cm
Comunicación	Wiegand
Funcionamiento	Conectado a un terminal INNUX
Dimensiones	3.9(L) x 11.8(A) x 2.5(E) cm
Alimentación	DC 12V 50~160mA
Temperatura	0° ~ 50° C
Humedad	0% ~ 90%



C/ Felix de la Cruz nº 133 28229 Villanueva del Pardillo (Madrid), España
T.: 918 153 762 / 916 397 461 | F.: 918 164 650 / 916 395 919
E.: contacto@tecnoidentia.com | W.: www.tecnoidentia.com



Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Trofa, Portugal
T.: +351 229 812 220 | F.: +351 229 812 222
E.: innux@innux.com | www.innux.com

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos. La información contenida en este documento, que Innux considera exacta en la fecha de su publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso, debido a la constante evolución del producto. Innux no se hace responsable por cualquier error o omisión en este documento, ni sujeto a ninguna obligación sobre la base de la información que contiene, como resultado de su publicación y la disponibilidad.

Todas las fotografías e imágenes contenidas en este documento están sujetas a derechos de autor y no pueden ser copiadas o reproducidas.

© Copyright Innux Technologies, Lda